

Вступна інформація

Спасибі вам за покупку комплекту перезаправних картриджів далі (КПК) ColorWay. Ми цінуємо вашу підтримку і робимо все можливе, щоб зробити користування нашими продуктами простим і приємним.

КПК - це комплект багаторазових картриджів для модернізації струменевих принтерів, що дозволяє використовувати для друку альтернативні витратні матеріали (чорнила). При цьому зниження собівартості друку складає 25 і більше разів! Картриджі мають спеціальну внутрішню структуру, що забезпечує стабільну роботу. У середині картриджа встановлена дрібна сіточка тонкого очищення захищає голівку від засмічення. На відміну від одноразових картриджів, наші комплекти призначені для усього терміну служби принтера і подальші Ваші витрати зводяться тільки лише до покупки чорнила.

Комплектація:

1. **Перезаправні картриджі з чіпами - 4 шт.**
2. **Шприц з голкою - 4 шт.**
3. **Інструкція по установці 1 шт.**
4. **Гарантійний талон 1 шт.**

Опційно чорнила: H932RC-0.0 (без чорнила); H932RC - 4.1 (. 4 по 100 мл чорнила); H932RC-4.1P (3 по 100 мл чорнила + 100 мл чорний пігмент).

Зовнішній вигляд, комплектація, виробу може відрізнятися. Малюнки та фотографії в інструкції представлені для розуміння загального принципу установки і роботи КПК. Виробник залишає за собою право змінювати характеристики, конструкцію і комплектацію виробу без попереднього повідомлення.

**1. Підготовка до встановлення**

Перш ніж приступити безпосередньо до установки КПК, настійно рекомендуємо Вам перевірити правильність заповнення гарантійного талона, комплектацію та цілісність КПК; переконайтеся у відсутності механічних ушкоджень, тому що вибір приймається до заміни (при механічних пошкодженнях) - тільки в не заправлена вигляді!

Під час всього терміну експлуатації КПК не чіпайте чіпи руками і не допускайте потрапляння на них чорнила або сторонніх рідин, це може вивести чіпи з ладу.

! *Нагадуємо, що факт виявлення використання неоригінальних витратних матеріалів, може бути використаний як причина відмови в гарантійному обслуговуванні принтера (МФУ) в оригінальних сервісних центрах.
Переконайтеся, що Ваша модель принтера сумісна з даними перезаправних картриджів (перелік сумісних моделей вказаний на бічній наклейці коробки).*

- 1.1. Перед установкою КПК перевірте працездатність принтера: чи коректно він працює з оригінальними картриджами, чи в порядку механізм подачі папери та інші механізми принтера, інакше у Вас створиться помилкове уявлення про роботу перезаправних картриджів.
- 1.2. Надрукуйте тест перевірки сопел, або сторінку Діагностика, для оцінки працездатності принтера (див. керівництво до принтера.).
- 1.3. Всі процедури з установки, заправки та запуску КПК рекомендуємо проводити на попередньо розстеленій газетці або клейонці з використанням рукавичок, для запобігання попадання чорнила на меблі та інші поверхні.

2. Заправка картриджів

Кожен картридж має два отвори, перший N2 є заправним, другий N1 є повітряним. (Мал. 1).

- 2.1. Відкрийте пробку заправного отвори N2 (Мал. 2).
- 2.2. За допомогою шприца з голкою залийте через заправний отвір в картридж чорнила. (Мал. 3).
- 2.3. Витягніть шприц, закрийте заправний отвір N2 пробкою і відкрийте повітряне отвір N1 (Рис.1). **При роботі принтера/МФУ повітряне отвір N1 має бути відкритим постійно.**
- 2.4. Візьміть чистий шприц і аналогічним чином заправте інші картриджі.
- 2.5. Встановіть картриджі в принтер. Увімкніть принтер і надрукуйте тест перевірки сопел або сторінку діагностики.

**Мал. 1****Мал. 2****Мал. 3****3. Обнулення картриджів.**

3.1. При установці перезаправних картриджів принтер покаже 100% рівень чорнила, у міру друку рівень чорнила буде падати. Якщо принтер видасть повідомлення про закінчення картриджі, натисніть кнопку «продовжити друк» в діалоговому вікні драйвера принтера. Після цього принтер буде друкувати без відображення залишку чорнила. Тому при друку необхідно візуально контролювати залишок чорнила в картриджі через його напівпрозорі стінки.

4. Важливі умови роботи перезаправних картриджів.

! *Друкуйте не рідше ніж 1 раз на тиждень, не допускайте потрапляння прямих сонячних променів на принтер з КПК.*

Використовуйте КПК ColorWay в чистому приміщенні при температурі повітря 15-35 °C.

Використовуйте тільки ті чорнила, які Ви використовували спочатку. Не допускайте змішування чорнила різних брендів і різних типів.

У виняткових ситуаціях з корпусів деяких принтерів можуть виливатися відпрацьовані чорнила. Щоб уникнути таких ситуацій настійно рекомендуємо Вам встановлювати « Висновок чорнила ». За більш детальною інформацією звертайтеся в авторизовані сервісні центри ColorWay у Вашому місті.

Під час транспортування або довгого зберігання, закрийте повітряні отвори в картриджах КПК, не перевертайте принтер до встановлення КПК. Не розбирайте картриджі КПК, не торкайтеся і не наносите шкоду чіпам КПК. Для отримання максимальної якості друку використовуйте фірмовий папір ColorWay, який може придбати в роздрібній мережі або у наших дилерів.

Увага: зберігайте чорнила в недоступному для дітей місці; не пийте чорнила; не допускайте попадання чорнила в очі.

- 4.1. Не допускайте попадання вологі і чорнила на контакти чіпів, волога може вивести чіпи з ладу. EP може вивести чіпи з ладу. У зв'язку з цим не рекомендується торкатися руками до контактів чіпів.
- 4.2. При роботі картриджів принтер може видавати повідомлення про низький рівень чорнила або на їх відсутність, але при цьому він не повинен блокувати друк. Якщо принтер блокує друк, то чіп наждатися в заміні.
- 4.3. Рекомендований об'єм друку: мінімум по одній повнокольорової сторінці раз на 2-3 дні. Струменева головка принтера друкуючого по одній сторінці в день прослужить набагато довше, ніж у принтера, який друкує по одній сторінці на місяць. Це загальне правило для всіх струменевих принтерів.
- 4.4. Не викидайте звичайні (оригінали або сумісні) картриджі після установки перезаправних картриджів. Не чекайте, поки вони закіняться - відразу ставте багаторазові картриджі. Звичайні картриджі можуть Вам знадобитися для тестування принтера при виникненні проблем, щоб зрозуміти, у чому проблема: в принтері або в дозаправних картриджах. Крім того, якщо Ваш струменевий принтер знаходиться на гарантії, то, при помилці принтера з вини виробника, Вам доведеться віднести Ваш струменевий принтер в сервіс-центр зі вставленими оригінальними картриджами.